Superior StreetSiren Fibra

Bekabelde sirene voor gebruik binnen en buiten

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · IP54

Alleen erkende partners mogen Ajax Superior-producten verkopen, installeren en onderhouden. Dit zorgt ervoor dat inkomsten beschermd zijn.



Eén apparaat, vijf missies

- Het alarm schrikt inbrekers af en trekt de aandacht
- De indicatie van de beveiligingsstatus informeert gebruikers wanneer het systeem wordt in-/uitgeschakeld is en bij vertragingen bij binnenkomst/vertrek
- Het led-frame van de sirene licht op om aan te geven dat het systeem wordt ingeschakeld of dat de beveiligingsmodus wordt gewijzigd
- De Bel-functie informeert gebruikers als openingsdetectoren worden geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld
- De led-indicatie na alarm waarschuwt gebruikers en passerende patrouilles voor eventuele alarmen in het systeem

Instelbare alarmen

- Met de groepsmodus kunt u de reactie van een sirene instellen op alarmen of wanneer de beveiligingsmodus veranderd in zijn groep
- Instelbaar volume van het alarm en meldingen: van 85 dB tot 113 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 sec tot 3 min
- Geen limiet op het aantal sirenes in één systeem[2]

Fibra

communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven
- Eén kabel voor verschillende soorten apparaten
- Automatische firmware-updates[1]

Voeding

- Laag stroomverbruik: tot maximaal 0,37 W
- Een voorgeïnstalleerde oplaadbare batterij voorziet het apparaat van stroom
- Voedingscalculator
- Stresstest van stroomverbruik

Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Bescherming tegen kortsluiting
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen
- Duurzame behuizing

Eenvoudige installatie

- Koppeling met het systeem via de QR-code of het scannen van bussen
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontage van de behuizing van de sirene
- Waterpas om tijdens de montage de hellingshoek te controleren
- Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps

Naleving van normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT

Compatibiliteit met hubs

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SS.Y.F

Communicatie met het bedieningspaneel

Fibra-communicatietechnologie

Bekabelde verbinding
U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider

4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider

Communicatiebereik
tot 2.000 m
tot 6.550 ft
Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel

Meldingen

Alarmen
Akoestisch
led

Vertraging bij binnenkomst/vertrek
Akoestisch

Verandering van de beveiligingsmodus
Akoestisch
led

Beveiligingsstatus
Led

Bel
Akoestisch

Indicatie na alarm
Led

Functies

Type meldingen
Akoestisch
led

Alarmvolume
van 85 tot 113 dB op een afstand van 1 m (3,3 ft)
Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps

Alarmduur
van 3 sec tot 3 min
Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps

Frequentie piëzo-elektrische zoemer
3,5 ± 0,5 kHz

Voeding

Hoofdvoeding
7–26 V⎓, tot maximaal 1130 mW
Het apparaat wordt gevoed door de hub of Superior LineSupply Fibra

Reserve
LTO 18650, 1.500 mAh, 2,4 V⎓
Maximaal 30 minuten alarmering na een stroomuitval

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
van –25 tot +50 °C
van 13 tot 140 °F

Operationele luchtvochtigheid
tot 95%

Beschermingsklasse
IP54

Aanbevolen installatiehoogte
2,5 m of hoger
8,2 ft of hoger

Behuizing

Kleur
zwart, wit

Afmetingen
199 × 199 × 59 mm
7,83" × 7,83" × 2,32"

Gewicht van het zwarte apparaat
571 g
20,14 oz

Gewicht van het witte apparaat
580 g
20,45 oz

Sabotagealarm

Volledige set

Superior StreetSiren Fibra
SmartBracket-montagepaneel
Installatiekit
Snelstartgids

[1] Automatische firmware-updates zijn beschikbaar voor sirenes met firmwareversie 8.64.1.0 of nieuwer. De sirene moet worden toegevoegd aan een hub die draait op OS Malevich 2.36 of nieuwer.

[2] Beschikbaar voor sirenes met firmwareversie 8.64.1.0 of nieuwer. De sirene moet worden toegevoegd aan een hub die draait op OS Malevich 2.36 of nieuwer.

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems