

# FireAngel

## W2-CO-10X-EU

### Draadloze Koolmonoxidemelder

# NL

Artikelnummer: 21000186

**Wi-Safe 2**



**10 jaar batterij**

**Lengte** 94mm

**Breedte** 114mm

**Hoogte** 39.5mm

**Gewicht** 186g



## Eigenschappen

- Niet vervangbare 10 jaar batterij.
- Draadloos met elkaar te verbinden tot 50 FireAngel rook-, hitte-, en koolstofmonoxide op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Sleep Easy, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Automatisch uitschakel-functie (tijdens transport).
- Geïntegreerde, interventiebestendige montageplaat.
- Gemengd systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten).

## Technische specificatie

<b>Voeding</b>	10 jaar lithium batterij
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Spanning</b>	DC
<b>Installatie</b>	Muur, plafond, plank
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	+ 4°C tot + 38°C
<b>Luchtvochtigheid in bedrijf</b>	Tot 90 % RH % niet condenserend
<b>Opslag</b>	-20°C tot 60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	Tot 93 % RV niet-condenserend
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Verpakt per</b>	4
<b>Gecertificeerd</b>	EN-50291-2:2010
<b>Frequentie</b>	868 MHz
<b>Max aantal</b>	50, per netwerk (aangesloten melders)
<b>Netwerk</b>	Multi-directionele communicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Koppelbaar met alle Wi-Safe 2 producten van FireAngel (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten)
<b>Bereik</b>	35m, max. 200m

### Weckx Handelsonderneming

Stalbergweg 55  
5913 BJ Venlo, The Netherlands  
Postbus 95 - 5900 AB Venlo  
The Netherlands

**T** +31 (0)77 351 27 76  
**F** +31 (0)77 354 79 59  
**E** info@weckx.nl  
**I** www.weckx.nl

**WECKX**  
WWW.WI-SAFE.NL